

Ефективний і компактний інвертор для максимального резервного живлення

- ✓ Максимальна енергонезалежність
- ✓ Розумна та ефективна експлуатація
- ✓ Сучасний та компактний дизайн
- ✓ Високий рівень захисту та безпеки

Гібридний інвертор ES G2 – це ідеальне рішення для сучасних сонячних електростанцій з системами накопичення енергії. Він забезпечує максимальну гнучкість у використанні енергоресурсів та дозволяє досягти високого рівня енергетичної незалежності завдяки ефективному резервному накопиченню сонячної енергії. Сучасний дизайн та можливість інтеграції з системами "розумного дому" роблять ES G2 оптимальним вибором для приватних житлових будинків. Крім того, ці інвертори можна використовувати з різними типами АКБ, в тому числі з акумуляторами GoodWe серії Lynx Home U.



Перемикання на резервне живлення <10 мс (ДБЖ)



Інтеграція з "розумним домом"



Можливе паралельне підключення

Технічні дані		GW3000-ES-20	GW3600-ES-20	GW3600M-ES-20	GW5000-ES-20	GW5000M-ES-20	GW6000-ES-20	GW6000M-ES-20
Вхідні дані акумулятора								
Тип батареї					Літій-іонний			
Номінальна напруга батареї (В)					48			
Діапазон напруги батареї (В)					40 ~ 60			
Макс. безперервний зарядний струм (А) ^{*1}		60	75	60	120	60	120	60
Макс. безперервний струм розряду (А) ^{*1}		60	75	60	120	60	120	60
Макс. зарядна потужність (Вт) ^{*1,2}		3000	3600	3000	5000	3000	6000	3000
Макс. потужність розряду (Вт) ^{*2}		3200	3900	3200	5300	3200	6300	3200
Вхідні дані PV								
Макс. вхідна потужність (Вт) ^{*3}		4500	5400	5400	7500	7500	9000	9000
Макс. вхідна напруга (В) ^{*4}					600			
Діапазон робочої напруги MPPT (В)					60 ~ 550			
Пускова напруга (В)					58			
Номінальна вхідна напруга (В)					360			
Макс. вхідний струм на MPPT (А)					16			
Макс. струм короткого замикання на MPPT (А)					23			
Кількість трекерів MPP					1			
Кількість рядків на трекер MPPT					1			
Вихідні дані змінного струму (On-grid)								
Номінальна видима вихідна потужність в електромережу (ВА)		3000	3680	3680	5000 ⁵	5000 ⁵	6000 ⁵	6000 ⁵
Макс. видима вихідна потужність в електромережу (ВА)		3000	3680	3680	5000 ⁵	5000 ⁵	6000 ⁵	6000 ⁵
Макс. видима потужність від електромережі (ВА)		6000	7360	3680	10000	5000	10000	6000
Номінальна вихідна напруга (В)					220 / 230 / 240			
Номінальна частота мережі змінного струму (Гц)					50 / 60			
Макс. вихідний струм змінного струму в електромережу (А)		13.6	16.7	16.7	22.7	22.7	27.3	27.3
Макс. змінний струм від мережі (А)		27.3	33.5	16.7	43.5	22.7	43.5	27.3
Коефіцієнт потужності				~1 (регулюється від 0,8 випередження до 0,8 запізнення)				
Макс. коефіцієнт нелінійних спотворень					<3%			
Вихідні дані АС (резервне живлення)								
Номінальна видима потужність резервного живлення (ВА)		3000	3680	3680	5000	5000	6000	6000
Макс. видима вихідна потужність (ВА)		3000 (6000@10сек)	3680 (7360@10сек)	3680	5000 (10000@10сек)	5000	6000 (10000@10сек)	6000
Максимальний вихідний струм (А)		13.6	16.7	16.7	22.7	22.7	27.3	27.3
Номінальна вихідна напруга (В)					220 / 230 / 240			
Номінальна вихідна частота (Гц)					50 / 60			
Вихідний коефіцієнт гармонік (THDv) (при лінійному навантаженні)					<3%			
Ефективність								
Макс. ефективність					97.6%			
Європейська ефективність					96.7%			
Макс. коефіцієнт корисної дії від акумулятора до змінного струму					95.5%			
Коефіцієнт MPPT					99.9%			
Захист								
Моніторинг струму фотомодуля					Інтегрований			
Виявлення опору ізоляції фотоелектричних модулів					Інтегрований			
Контроль залишкового струму					Інтегрований			
Захист фотоелектричних модулів від неправильної полярності					Інтегрований			
Захист від замикання на землю					Інтегрований			
Захист від перенапруги змінного струму					Інтегрований			
Захист від короткого замикання змінного струму					Інтегрований			
Захист від перенапруги змінного струму					Інтегрований			
Перемикач постійного струму					Інтегрований			
Захист від перенапруги постійного струму					Тип II			
Захист від перенапруги змінного струму					Тип III			
AFCI					Додатково			
Віддалене вимкнення					Інтегрований			
Загальні дані								
Діапазон робочих температур (°C)					-25 ~ +60			
Відносна вологість					0 ~ 95%			
Макс. робоча висота (м)					3000 (>2000 зниження)			
Спосіб охолодження					Природня конвекція			
Інтерфейс користувача					LED, WLAN + APP			
Комунікація з BMS					CAN			
Комунікація з лічильником					RS485			
Комунікація з порталом					WiFi / WiFi + LAN / 4G			
Вага (кг)		19.6	20.8	20.0	21.5	20.0	21.5	20.0
Розмір (Ш × В × Г × Д мм)					505.9 × 434.9 × 154.8			
Топологія					Неізовований			
Власне споживання вночі (Вт)					<10			
Ступінь захисту					IP65			
Спосіб монтажу					Настінний			

*1: Фактичний струм заряду та розряду також залежить від акумулятора.

*2: Коли напруга PV-входу перевищує 490В, потужність заряджання та розряджання батареї поступово обмежується. Обмеження буде знято після зниження вхідної напруги.

*3: Максимальна потужність - це фактична потужність фотомодуля.

*4: Коли вхідна напруга перевищує 560В, інвертор переходить у режим очікування. Коли напруга знову знижується до рівня нижче 550В, інвертор повертається до нормального режиму роботи.

*5: 4600 для VDE-AR-N4105 & NRS 097-2-1.

*: Будь ласка, відвідайте веб-сайт GoodWe для отримання останніх сертифікатів.